

Обзор продукции

Тип привода	Ø поршня	2-х проводный	3-х проводный NPN	3-х проводный PNP	2-х проводный герконовый	
SD	20...100 (Установка спереди)	HX-01D	HX-01N	HX-01P	HX-01R	
SE/SHY/SHZ/ESWT	Все					
SQ/SQM/EU/EUK/EU M/EUP/SF/SFM/SQK /SG/EMQ/ELS/ELQ/E XH/ESWT	Все	HX-07D HX-29D	HX-07N HX-29N	HX-07P HX-29P	HX-07R	 HX-07 HX-29
		Примечание: для малых ходов рекомендуется использовать HX-29, ввиду ограниченного пространства				
SD/EN	Все (Установка сбоку)	HX-11D	HX-11N	HX-11P	HX-11R	
RAL/RA/IA/SJ/SM/E G/NEG/NCM	Все	HX-13D	HX-13N	HX-13P	HX-13R	
TBC/XBC/VBC/LBC	Все	HX-21D	HX-21N	HX-21P	HX-21R	
FVBC/EXSM/EXSWM /SF/SFM	Все	HX-31D	HX-31N	HX-31P	HX-31R	
FVBC/EXSM/EXSWM /SF/SFM	Все	-	-	-	HX-65R	

Характеристики

Характеристика	Магниторезистивные			Герконовые
	D	N	P	R
Подключение	2-х проводный	3-х проводный		2-х проводный
Цвет кабеля	Белый	Черный		Серый
Тип датчика	Бесконтактный			Механический контакт
Диапазон рабочего напряжения	10...28 В пост. тока	5...30 В пост. тока		5...240 В пост. тока / перем. тока
Макс. коммутационный ток	50 мА	200 мА		100 мА
Макс. коммутируемая мощность	1,4 Вт	6 Вт		10 Вт
Частота переключения	Высокая частота			Низкая частота
Ресурс	Сверхдолговечный			Долговечный
Шоковое воздействие	Почти никакого влияния			Легко повредить
Зона срабатывания	4-5 мм			7-10 мм
Точность	Высокая			Обычная

Примечание: рекомендуется использовать магниторезистивный тип датчика

HX-65

Датчики положения




Система обозначений

Серия	HX	Электрическое подключение 1	2M Кабель 2 метра
Тип датчика	65 Для FVBC/EXSM/EXSWM/SF/SFM	QD8	Разъем с наружной резьбой M8 2
Конструкция	R Герконовый 2-х проводный	QD12	Разъем с наружной резьбой M12


1 Другая длина кабеля доступна по запросу.

2 Стандартно длина кабеля с разъемом 0,15 м

Размеры паза



Расположение контактов M8/M12



Характеристики

Тип датчика	HX-65R	
Подключение		
Параметр		
Подключение	2-х проводный	
Функция переключения	Механический Н.О.	
Тип датчика	Герконовый	
Диапазон рабочего напряжения	5...240 В DC/AC	
Макс. коммутационный ток	100 мА	
Макс. коммутируемая мощность	10 Вт	
Макс. потребляемый ток	-	
Макс. падение напряжения	2,5 В	
Макс. ток утечки	-	
Индикатор	Красный светодиод	
Макс. частота переключения	200 Гц	
Температурный диапазон	-10...+70°C	
Шок	30 G	
Вибрация	9 G	
Класс защиты	IEC 529 IP67 (NEMA 6)	
Защитная цепь	1	
Кабель	Ø 2,6; черный; маслостойкий PVC	
Чувствительность датчика	70 G	